

Gamme SILENT

1,6 - 3,8 kVA



► ESE 2000i

Format compact et maniable pour que l'énergie reste, quoi qu'il arrive, mobile et silencieuse.



Synchrone



IP 23



Régulation à invertisseur



Insonorisé



Essence

Gamme SILENT

Équipements raccordés électroniques	●●●
Outils électriques	●●●
Appareils de jardinage et de construction	●
Appareils de soudage	
Applications de secours	●●●

Gamme SILENT

1,6 - 3,8 kVA

ENDRESS 



Gamme SILENT 1,6 - 3,8 kVA

Modèle	ESE 2000i	ESE 3500 T Silent	ESE 4500 T Silent
Code Article	110 005	110 001	110 002
Générateur	Synchrone	Synchrone	Synchrone
Puissance secours LTP kVA / kW	2,0 / 2,0	3,2 / 3,2	4,3 / 4,3
Puissance continue COP kVA / kW	1,6 / 1,6	2,8 / 2,8	3,8 / 3,8
Tension nominale	230 V 1~ / 12 V =	230 V 1~ / 12 V =	230 V 1~ / 12 V =
Courant nominal	8,7 A 1~/8,3 A =	12,1 A 1~/8,3 A =	16,5 A 1~/8,3 A =
Facteur de puissance cos φ	1	1	1
Fréquence / Type de protection	50 Hz / IP 23	50 Hz / IP 23	50 Hz / IP 23
Type de moteur	YAMAHA MZ80 / 3,5 HP	ROBIN EX 21 / 7 HP	ROBIN EX 27 / 9 HP
Modèle	1 cylindre, 4 temps OHV	1 cylindre, 4 temps OHC	1 cylindre, 4 temps OHC
Cylindrée	79 cm ³	211 cm ³	265 cm ³
Puissance 3 000 tr/min	1,8 kW	3,2 kW	4,4 kW
Carburant / Capacité du réservoir (l)	Essence / 4	Essence / 10,8	Essence / 12,8
Consommation / Durée de fonctionnement à 75% de sollicitation env. ⁽⁴⁾	0,7 l / 6 h	1,4 l / 6,5 h	1,8 l / 7 h
Système de démarrage	Démarrage manuel	Démarrage électrique avec batterie	Démarrage électrique avec batterie
Niveau de puissance sonore LWA	89 dB(A)	91 dB(A)	91 dB(A)
Niveau de pression sonore LPA (7 m)	64 dB(A)	66 dB(A)	66 dB(A)
Poids (kg)	20	59	74
Dimensions L x l x h (mm)	540 x 330 x 505	537 x 482 x 583	580 x 527 x 618
Prises de courant avec contact de protection	2 x 230 V / 16 A 1 x 12 V	2 x 230 V / 16 A	2 x 230 V / 16 A
Domaines possibles d'application ⁽⁴⁾	230 V	230 V	230 V
Équipements électroniques raccordés jusqu'à	1600 W	2800 W	3800 W
Outils électriques jusqu'à	1450 W	2600 W	3600 W
Appareils de jardinage jusqu'à	1250 W	1900 W	2500 W
Appareils de chantier jusqu'à	—	1400 W	1900 W

⁽⁴⁾ Ces données reposent sur des valeurs moyennes. Dans certains cas spécifiques, des écarts peuvent se produire. Ces valeurs sont donc purement indicatives

Accessoires disponibles	N° de commande	Adapté pour
Kit d'entretien	164 001	ESE 3500 T
	164 002	ESE 4500 T



ESE 2000i avec prise IP 68 - N° de commande : 110005.01

- Technologie à inverseur
- Haute qualité du courant
- Compact et silencieux
- Facile à utiliser

Caractéristiques des équipements :

- Arrêt automatique en cas de manque d'huile
- Protection du générateur contre les surcharges
- Régime moteur adapté à la sollicitation
- Prise pour charge de batterie 12 V
- Commutation en parallèle possible (ESE 2000i uniquement)